5/46

XC01- POHLED NA PÁJECÍ ŠPIČKY

PŘEDNÍ DESKA GN 057 11/12

XC101

DD901 VQB37

DD902 VQB37

PROPOJOVACÍ DESKA

TLAČÍTKOVÁ ČÍSELNICE SB01

X901

X102

XC02 ANTÉNNÍ KONEKTOR

PROPOJOVACÍ DESKA GN 28 777

R 901 4K7

RP01 47K/N

SNÍMAČ IDENTIFIKACE D101

ZÁSUVKA AKUSTICKÉHO MĚNIČE (XC01)

1 REP výst. pro reproduktor
2 ⊥ – pól napájení
3 DATA výst. příjmu dat
4 N tlačítko „nouze"
5 K klíčování vysílače
6 U_{BV} 12 V při vysílání
7 MI mikrofon

L 901
L 902
L 903
L 904
L 905
L 906

XC902

XC502

XC501

XC101, XC501:

1 U_B NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 12V
2 9V MOD NAPÁJENÍ MODULÁTORU
3 re OVLÁDÁNÍ RELÉ
5 U_{BV} NAPĚTÍ 12 V PRO VYSÍLAČ
6 MOD MODULACE
7,8 ⊥ – PÓL NAPÁJENÍ
9 9VP NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE
11 9VKU NAPÁJENÍ KMITOČTOVÉ ÚSTŘEDNY
13 SQ OVLÁDÁNÍ UMLČOVAČE ŠUMU
15,15 ⊥ – PÓL NAPÁJENÍ
17 DET VÝSTUP DEMODULÁTORU

XC502; XC302:

3, 5 TLAČÍTKA ČÍSELNICE
11 0
13 9
15 8
21 7
23 ⊥ – PÓL NAPÁJENÍ
29 6
31 5
33 4
39 3
41 2
47 1 TLAČÍTKA ČÍSELNICE

2 U_{BV} NAPĚTÍ 12 V PŘI VYSÍLÁNÍ
4 REP VÝST. PRO REPRODUKTOR
6 DATA VÝST. PŘÍJMU DAT
8 MI MIKROFON
10 N TLAČÍTKO „NOUZE"
12 K KLÍČOVÁNÍ VYSÍLAČE
14 ⊥ – PÓL NAPÁJENÍ
16 KAT KATODY VQB 37
18 G
20 F
22 A
24 B desítky
26 C
28 D
30 E
32 g
34 f
36 a
38 b jednotky
40 c
42 d
44 e
46 RH regulátor hlasitosti (běžec)
48 RH regulátor hlasitosti

ZADNÍ DESKA GN 057 13

X03; XC503:

1 U_B NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 12V
2 Y7
3 Y6
4 Y5
5 Y4
6 Y3 } IDENTIFIKACE
7 Y2
8 Y1
9 Y0
10 ID1
11 ID2
12 ID3 } IDENTIFIKACE

XC503 X504 X03

Identifikace: ID1 1, ID2 2, ID3 3

DESKA TELEGRAMU GN 287 73

X904

ZNAKOVÁ SYNCHR. ZS 7
ADRESOVACÍ PULSY 64, 128, 256

TYPICKÁ ČINNOST TC 8
STÁLE BĚŽÍCÍ OSC. f_H
IMP. ODESLÁNÍ TLG $\overline{T}$ 11
HOD. PULSY REGISTRŮ CP

STÁLÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 9VST 12
IMPULS UKONČENÍ TLG 4Hz
NULOVÁN. DESÍTEK MR des
ZHÁŠEN. DISPLAYE BI
IMPULS MANIPULACE „Z" 16

BLOKOVÁNÍ NF BN 17
TELEGRAM TLG 18
NEGACE BLOK. NF $\overline{BN}$
BLOKOVÁNÍ, TLG BLOK
–PÓL. NAPÁJENÍ ⊥ 21

FU01

X04

NAPÁJECÍ ZDROJ

X05

Zpracováno strojem do NAIX 003

Zpracoval
Materiál
Kóde

Měřítko
Kreslil
Schválil
Přezkoušel
Normalizoval
Vyr. prověř.
Datum
Číslo výkresu
Číslo změny
Počet listů 1
List 0.3

Číslo dílce 81
Dokument 2215

TESLA

Název: PŘENOSNÁ RADIOSTANICE PR 31
(SCHEMA ZAPOJENÍ)

Typ PR 31

QP 934 65/66